



Экспликация помещений стационара №I

№п/п	Наименование	Площадь
001	Тамбур	3,97
002	Гардероб	6,45
003	Холл	22,32
004	Душевая	4,39
005	Буфет	12,66
006	Комната отдыха	4,20
007	Ординаторская №1	14,79
007/1	Комната хранения наркотиков	2,10
008	Функциональная диагностика	20,50
009	Приемная	12,12
010	Тамбур	2,66
011	Душевая	3,38
012	С/У	1,63
013	Санитарная	1,51
014	Кабинет врача	13,69
015	Смотровая	17,48
016	Коридор	26,38
017	Стерилизационная	5,38
018	Операционная	21,99
019	Санпропускник	3,44
020	Санпропускник	2,71
021	Предоперационная	7,61
022	Шлюз	4,38
023	Палата послеоперационная	6,28
024	С/У	1,49
025	Палата послеоперационная	8,88
026	Уборная	0,97
027	Палата послеоперационная	8,92
028	Уборная	0,98
029	Душевая	1,42
030	Коридор	18,64
031	Тамбур	1,99
032	Шкаф	0,60

Экспликация помещений скорой помощи №II

№п/п	Наименование	Площадь
001	Гараж	72,53
002	Диспетчерская	10,95
003	Аптека кабинет ст. фельдшера	6,88
004	Кабинет старшего врача	10,56
005	Коридор	8,60
006	Кабинет ген.директора	9,73
007	Коридор	6,74
008	Буфет	7,60
009	Санузел	3,96
010	Тамбур	5,18
011	Комната отдыха мужчин	17,97
012	Комната отдыха женщин	11,20
013	Гардероб	9,80
014	Санузел	4,53

Экспликация помещений вспомогательные №III

№п/п	Наименование	Площадь
001	Техническое помещение	33,43

Экспликация офисных помещений №IV

№п/п	Наименование	Площадь
001	Тамбур	3,25
002	Коридор	7,36
003	Санузел	2,15
004	Офисное помещение	18,90

Условные обозначения

Обозначения на схеме	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Количество
	Электропитание аварийного энергоснабжения	01411 Nedbox	шт	2
	Выключатель одноклавишный для внутреннего монтажа 250В 10А IP20		шт	3
	Выключатель-кнопка одноклавишный для внутреннего монтажа 250В 10А IP20		шт	4
	Выключатель одноклавишный двухполюсный для внутреннего монтажа 250В 10А IP20		шт	13
	Выключатель сенсорный для внутреннего монтажа 250В 10А IP20		шт	2
	Светильник для операционных 3x80W TC-L IP65 597x597x129	AGAT Clean PPAR SH	шт	4
	Светильник 4x18 ЭПРА люминесцентный встраиваемый 595x595мм IP20	ARS/R	шт	23
	Светильник накладной 2x55W IP65 Indirect	Rubin Clean PLX	шт	1
	Коробка распаячная с сальниками 100x100x50 IP55	0101 ГЛ	шт	22

1. Все сети освещения выполнить кабелем ВВГнг 3x1,5 и ВВГнг 5x2,5. Кабели проложить скрыто - в ПВХ гибких трубах в штрабах и в гибких ПВХ трубах за подшивными потолками. Потолок выполнен из негорючих материалов.
 2. Кнопку SB1 продублировать в помещении 30.
 3. Все устанавливаемое оборудование промышленного изготовления, имеет сертификаты соответствия и эксплуатационные паспорта.

С 01/09ЭОМ 03.12

Нежилое одноэтажное здание по адресу: г. Москва, проезд Досфлота, д.2, стр.4, СЗАО.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
					20.04.09
ГАП			Назаров А.В.		20.04.09
ГИП			Афонский К.А.		20.04.09
Инженер			ОВ Николаенко О.И.		20.04.09
Администратор			Ахунова М.А.		20.04.09

Силовое электрооборудование и электроосвещение			Стадия	Лист	Листов
			РП	36	40

План аварийного электроосвещения

